


Carica batterie compatti portatili

- Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: WET con e senza manutenzione, AGM, Start&Stop
- **Protezione termostatica a riarmo automatico** (Mach 116, 119)
- **Protezione contro le inversioni di polarità**
- **Protezione contro i corto circuiti alle pinze**
- **Arresto manuale della carica**

Compact and portable battery chargers

- Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- **Overload protection with automatic reset** (Mach 116, 119)
- **Inversions of polarity protection**
- **Short circuits on the clamps protection**
- **Manual charge breaker**



6-12V



12V

MACH 113

min 10Ah ▶ MAX 40Ah



12V

MACH 114

min 15Ah ▶ MAX 60Ah



6-12V

MACH 214

min 15Ah ▶ MAX 60Ah



12V

MACH 116

min 20Ah ▶ MAX 90Ah



12V

MACH 119

min 10Ah ▶ MAX 120Ah



FUSE



MACH 113
fuse 4A (10 pcs) 010280

MACH 114 - 214
fuse 5A (10 pcs) 010281

MADE IN SAN MARINO

	MACH 113	MACH 114	MACH 214	MACH 116	MACH 119
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 Ph - 230V 50/60 Hz				
Tensione nominale batteria - Nominal battery voltage	12V	12V	6-12V	12V	12V
Potenza - Power	40W	50W	50W	80W	110W
Corrente di carica media - Average charging current	1,5A	2,5A	2,5A	4A	6A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	3A	4A	4A	6A	9A
Capacità batteria - Battery capacity	10 / 40Ah min/max	15 / 60Ah min/max	15 / 60Ah min/max	20 / 90Ah min/max	10 / 120Ah min/max
Tipo di batteria - Battery types	Automotive: Pb (WET - AGM)				
Dimensioni - Dimensions	225 x 160 x 95				
Peso - Weight	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,5 kg
Versione - Version					
Con accessori - With accessories	301200	301700	302200	302700	303200



yellow energy

DECA S.p.A.
47891 Falciano - Repubblica di San Marino - tel. 0549 910711

www.decacharge.com

